LedBruk Sp. z o.o.
Waryńskiego 29A
05-200 Wołomin

Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 15:11

Link do produktu: https://b2b.ledbruk.com/zasilacz-led-glp-60w-24v-2-5a-ip67-plastik-p-4857.html



Zasilacz LED GLP 60W 24V 2,5A IP67 Plastik

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ZPR-GLP-60W-24V-IP67**
Kod producenta	**5901885204017**
Kod EAN	**5901885204017**
Producent	**GLP**
Ausgangsspannung	**24V**
Output voltage	**24V**
Napięcie wyjściowe	**24V**

Opis produktu

Typ zasilacza: Zasilacz stałonapięciowy

Napięcie wyjściowe: 24V

Prąd wyjściowy: 2,5A

Moc znamionowa: 60W

Tętnienia i szumy maksymalne: 300mVp-p

Czas ustalania , narastania: 1500ms, 800ms przy 230VAC; 2500ms, 800ms przy 230VAC pod pełnym obciążeniem

Czas podtrzymania: 24ms przy 115VAC, 50ms przy 230VAC pod pełnym obciążeniem

Napięcie wejściowe: 90 ÷ 264VAC; 127 ÷ 370VDC

Prąd wejściowy: 1.4A przy 115VAC, 0.7A przy 230VAC

Prąd rozruchowy wejścia: 70A przy 230VAC, 35A przy 115VAC

Prąd upływu wejścia: 0.25mA przy 240VAC

Temperatura pracy: -30°C ÷ 70°C

Wilgotność pracy: 20 ÷ 90% wilgotność względna(bez kondensacji)

Normy bezpieczeństwa: Zgodność z EN 61347-1, EN 61347-2-13, IP67

Wytrzymałość izolacji: WE,WY: 3kVAC

Rezystancja izolacji: WE, WY: 100MOhm,500VDC,25°C,70%

Normy emisji EMC: Zgodność z EN55015

Normy odporności EMC: Zgodność EN61547; EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11

Prąd harmonicznych: Zgodność z EN61000-3-3; EN61000-3-2

Wymiary: 162 x 42 x 33mm (dł. x szer. x wys.)

Zabezpieczenie nadprądowe: Zakres: 150 ÷ 200% Typ: naprzemienne załączanie i odłączanie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny

Zabezpieczenie zwarciowe: Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie nadnapięciowe: 27 ÷ 33V Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie termiczne: 140°C ± 10°C(detekcja przez IC) Typ: odcięcie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.