LedBruk Sp. z o.o.
Waryńskiego 29A
05-200 Wołomin

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 15:40

Link do produktu: https://b2b.ledbruk.com/reflektor-ogrodowy-saturn-24v-bialy-zimny-p-5716.html



Reflektor Ogrodowy Saturn 24V Biały Zimny

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**RO_SATURN_24V_BZ**
Kod producenta	**PO_SATURN_24V_BZ**
Kod EAN	**5903003123767**
Producent	**LEDBRUK Sp. z o.o.**
Barwa Światła	**Biała Zimna**

Opis produktu

Model: Reflektor ogrodowy Saturn

Moc: 5 W

Źródło światła: wbudowane, LED

Napięcie zasilania: 24 V DC

Strumień świetlny: 550 lm

Barwa światła: 6500K (biała zimna)

Ściemnianie: tak, PWM

Kąt świecenia w stopniach: 120

Producent diod: Cree Inc.

Typ klosza: mleczny

Materiał oprawy: aluminium, szkło

Kolor oprawy: czarny

Szczelność: IP68

Trwałość/żywotność: 150 000 h

Wymiary średnica x wysokość [cm]: 9,2 x 37,7

Certyfikaty: CE, RoHS

Reflektor ogrodowy Saturn to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą oświetlić swój ogród w nowoczesny, ciekawy i nietuzinkowy sposób. Reflektorki pozwalają miejscowo oświetlić rośliny, krzewy, czy małe drzewa nadając im po zmroku unikalnego wyglądu i akcentu. Oprawa może być również stosowana do oświetlenia ozdobnych ścianek ogrodowych, pergoli, altan, czy elewacji budynków, - ograniczeniem jest wyłącznie wyobraźnia właściciela ogrodu. Seria reflektorów Saturn wyposażona jest w różne źródła światła. Do wyboru jest światło białe - dzienne lub zimne, oraz wersja RGB+W, która oprócz światła białego posiada również możliwość świecenia w całej palecie barw. Ta funkcjonalność pozwala uzyskiwać niespotykane dotąd kompozycje świetlne, zdobiąc i akcentując elementy ogrodu w bardzo ciekawy i unikalny sposób. Oprawa Saturn zasilana jest bezpiecznym napięciem stabilizowanym 24V całkowicie eliminując ryzyko porażenia elektrycznego, które istnieje w przypadku opraw zasilanych napięciem sieciowym. Obudowa reflektorka posiada daszek umożliwiający ograniczenie plamy światła z jednej strony. Oprawę można zainstalować w gruncie za pomocą kotwy, lub przykręcić uchwyt reflektora do

twardego podłoża.