LedBruk Sp. z o.o.
Waryńskiego 29A
05-200 Wołomin

Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 05:13

Link do produktu: https://b2b.ledbruk.com/zasilacz-led-glp-24w-12v-2a-ip67-plastik-p-899.html



Zasilacz LED GLP 24W 12V 2A IP67 Plastik

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ZPR-GLP-24W-12V-IP67**
Kod producenta	**5901885204376**
Kod EAN	**5901885204376**
Producent	**GLP**
Ausgangsspannung	**12V**
Output voltage	**12V**
Napięcie wyjściowe	**12V**

Opis produktu

Typ zasilacza: Zasilacz stałonapięciowy

Napięcie wyjściowe: 12V

Prąd wyjściowy: 2A

Moc znamionowa: 24W

Tętnienia i szumy maksymalne: 400mVp-p

Czas ustalania , narastania: 500ms, 250ms przy 230VAC; 1000ms, 250ms przy 115VAC pod pełnym obciążeniem

Czas podtrzymania: 50ms przy 230VAC, 24ms przy 115VAC pod pełnym obciążeniem

Napięcie wejściowe: 90 ÷ 264VAC

Prąd wejściowy: 0.6A przy 115VAC, 0.3A przy 230VAC

Prąd rozruchowy wejścia: 70A przy 230VAC, 35A przy 115VAC

Prąd upływu wejścia: 0.25mA przy 240VAC

Temperatura pracy: -20°C ÷ 70°C

Wilgotność pracy: 20 ÷ 90% wilgotność względna(bez kondensacji)

Normy bezpieczeństwa: Zgodność z EN 61347-1, EN 61347-2-13, IP67

Wytrzymałość izolacji: WE,WY: 3kVAC

Rezystancja izolacji: WE, WY: 100MOhm,500VDC,25°C,70%

Normy emisji EMC: Zgodność z EN55015

Normy odporności EMC: Zgodność EN61547; EN61000-3-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11

Prąd harmonicznych: Zgodność z EN61000-3-3; EN61000-3-2

Wymiary: 140 x 32 x 25mm (dł. x szer. x wys.)

Zabezpieczenie nadprądowe: Zakres: 150 ÷ 200% Typ: naprzemienne załączanie i odłączanie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie zwarciowe: Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie nadnapięciowe: 13.5 ÷ 18.5V Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie termiczne: 140°C ± 10°C(detekcja przez IC) Typ: odcięcie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.