


Link do produktu: <https://b2b.ledbruk.com/zasilacz-led-glp-36w-24v-1-5a-ip67-plastik-p-4856.html>

Zasilacz LED GLP 36W 24V 1,5A IP67 Plastik



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZPR-GLP-35W-24V-IP67
Kod producenta	5901885204000
Kod EAN	5901885204000
Producent	GLP
Ausgangsspannung	24V
Output voltage	24V
Napięcie wyjściowe	24V

Opis produktu

Typ zasilacza: Zasilacz stałonapięciowy

Napięcie wyjściowe: 24V

Prąd wyjściowy: 1,5A

Moc znamionowa: 36W

Tętnienia i szумы maksymalne: 200mVp-p

Czas ustalania , narastania: 3000ms, 250ms przy 230VAC; 5000ms, 250ms przy 115VAC pod pełnym obciążeniem

Czas podtrzymania: 20ms przy 230VAC, 24ms przy 115VAC pod pełnym obciążeniem

Napięcie wejściowe: 90 ÷ 264VAC; 127 ÷ 370VDC

Prąd wejściowy: 0.75A przy 115VAC, 0.35A przy 230VAC

Prąd rozruchowy wejścia: 70A przy 230VAC, 35A przy 115VAC

Prąd upływu wejścia: 0.25mA przy 240VAC

Temperatura pracy: -20°C ÷ 70°C

Wilgotność pracy: 20 ÷ 90% wilgotność względna(bez kondensacji)

Normy bezpieczeństwa: Zgodność z EN 61347-1, EN 61347-2-13, IP67

Wytrzymałość izolacji: WE,WY: 3kVAC

Rezystancja izolacji: WE, WY: 100MOhm,500VDC,25°C,70%

Normy emisji EMC: Zgodność z EN55015

Normy odporności EMC: Zgodność EN61547; EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11

Prąd harmoniczných: Zgodność z EN61000-3-3; EN61000-3-2

Wymiary: 148 x 32 x 28mm (dł. x szer. x wys.)

Zabezpieczenie nadprądowe: Zakres: $105 \div 150\%$ Naprzemienne załączanie i odłączanie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie zwarciove: Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny

Zabezpieczenie nadnapięciowe: $26.4 \div 38.4V$ Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie termiczne: $140^{\circ}C \pm 10^{\circ}C$ (detekcja przez IC) Typ: odcięcie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.